



Détecteur de fuites de micro-ondes

Le détecteur de fuites de micro-ondes R9200 permet la détection de niveaux de radiation très faibles. Le R9200 dispose d'un écran LCD rétroéclairé et d'alarmes pré-réglées (sonores et visuelles) à 5 mW/cm².

Les caractéristiques du détecteur de fuites de micro-ondes R9200 sont :

- Réponse rapide et précision accrue
- Conçu pour un fonctionnement à une seule main
- Alarmes sonores (bip) et visuelles (DEL clignotantes) à 5 mW/cm²
- Affichage LCD rétroéclairé avec 4 chiffres
- Fonction de maintien max et indicateur de pile faible
- Touche zero pour ajustement rapide
- Il est livré avec son étui de transport rigide et sa pile de 9V.

Le détecteur de fuites de micro-ondes R9200 est idéal pour la surveillance de toute installation avec micro-ondes.



Caractéristiques techniques

Famille	Mesure
Catégorie	Testeur électrique
Secteur	Industrie
Applications	Mesure et Précision
Réglementation	CE
Garantie *	1 an
Délai d'expédition	2 semaines

Versions

Référence	Désignation
R9200	Détecteur de fuites

EQUIPEMENT PROFESSIONNEL

SPECIALISTE DE
L'ÉQUIPEMENT
INDUSTRIEL
ET
COMMERCIAL



ZI NORD - BAT 9
ALLEE DES EPINETTES
77200 TORCY

01 60 05 98 56

Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.